

2XRT-0015G

KVM over IP 访问控制盒



通过2XRT-0015G KVM over IP 访问控制盒，使用者仅需按下控制按键，即可允许或禁止远端over IP 控制权限。当2XRT-0015G 与KE 系列¹信号延长器（发送装置）搭配使用，使用者能快速轻松地启用或禁止远端信号延长器（接收装置）的控制权限，仅允许本地控制端的使用者进行操作。²

使用者可快速且轻易地安装2XRT-0015G，只要将2XRT-0015G 的线缆连接至KE 信号延长器（发送装置）³，无需额外安装软件或是设定装置，即可即插即用。此外，2XRT-0015G 的线缆长度米，方便使用者延长连接至信号延长器（发送装置）的距离，使安装更有弹性。

- 提醒：
- 1. 请往下滚动以了解更多相容性产品。
 - 2. 须将KVM over IP 信号延长器（发送装置）后方的滑动式开关拨至RS-232 Config 或 Access Control 位置。
 - 3. 将2XRT-0015G 的RS-232 接头连接至KE 信号延长器（发送装置）的RS-232 连接端口，并将2XRT-0015G 的USB 接头连接至电脑以通过USB 供电给2XRT-0015G。

特性

使用者仅需按下控制按键即可于Tx 本地控制端允许 / 禁止Rx 远端控制权限
即插即用 - 无须安装软件即可使用
通过USB供电 - 无须外接电源
操作简易
线长达5米，安装更有弹性

规格

功能	2XRT-0015G
接口	
连线	USB, PS/2, RJ-11, RS-232
LED	
状态	按下: 亮红灯 再按一下则弹回原状: 不亮
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.43 kg (0.95 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	7.20 x 10.39 x 11.00 cm (2.83 x 4.09 x 4.33 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

