

2XRT-0019G

ATEN PP4.0 Secure KVM 线控器



ATEN 2XRT-0019G PP4.0 Secure KVM线控器 (Remot Port Selector, RPS)，可与 ATEN PP4.0 Secure KVM多电脑切换器搭配使用，快速方便地在电脑间进行切换之际，更同时提高了工作效率、提升了使用上的便捷。线控器无需安装任何额外的软件，即插即用¹ 即可轻松控制ATEN PP4.0 Secure KVM多电脑切换器²，只需按下线控器上的按键即可在电脑间轻松切换，Secure KVM的状态也会同步反映于KVM前面板的LED指示灯及线控器上的LED指示灯。线控器独有的不间断运作机壳防盗检测及防撕标签设计，能针对任何意图拆机破坏切换器内部零件的情况，提供视觉警示，有效避免恶意攻击并确保机密数据的安全。精巧的外型设计，用户在桌面的视线范围内即能轻松进行切换，避免作业环境杂乱、并大幅提高生产力。

- 备注:
- 1. 请确保在ATEN Secure KVM多电脑切换器开启前，连接上线控器。若在ATEN Secure KVM多电脑切换器开启后才连接线控器，将无法侦测到线控器。
 - 2. 线控器专门搭配ATEN PP v4.0 2/4/8端口Secure KVM多电脑切换器系列使用。



特性

- 即插即用 – 无需安装额外的软件
- 自动检测机制 – 专门搭配ATEN PP v4.0 2/4/8端口Secure KVM多电脑切换器系列使用
- 不间断运作的机壳防盗检测及防撕标签
- 清楚的LED指示灯反映KVM的实时状态
- 精巧的外型设计以及1.8m线长让布置操作轻松简易

规格

接口	
连线	RJ-11
LED	
在线/已选择 (KVM 端口)	8 (橘色)
在线/选择 (CAC 端口)	1 (绿色)
按键锁定	3 (绿色)
线缆长度	1.8 m
输入额定值	5V; 0.17A
功耗	DC5V:0.15W:1BTU/h 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.14 kg (0.31 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	7.70 x 11.19 x 3.60 cm (3.03 x 4.41 x 1.42 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

