

---

## KA9233

双界面图形化控制端模块



KA9233双界面图形化控制端模块，能够让用户在300m以外的地点，通过一个PS/2或USB控制端(显示器、键盘、鼠标)，经由矩阵式KVM多电脑切换器([KM0832](#))。

进行服务器控制与访问。它提供一个额外的连结端口，以连结本地端电脑，并让用户能在本地端电脑与Matrix矩阵式KVM多电脑切换器连结的服务器之间轻松切换。

KA9233亦具备直观的『图像化显示器显示界面(Graphical OSD)』，其简单易用的选单与图示，让使用者可轻松存取，并增进管理效率。

### 特性

- 1台KA9233可管控1台本地服务器与1台矩阵式KVM多电脑切换器([KM0832](#))
- 支持PS/2与USB键盘与鼠标
- 可在本地端电脑与矩阵式KVM多电脑切换器之间进行切换
- 全新图像OSD显示- 直观、操作简便的图像化显示器显示界面(OSD)可轻松管理服务器
- 自动定时扫描连接的服务器
- 三层用户权限管制与密码验证，提供更强大的安全保护
- 采用Cat 5e以上线缆连接矩阵式KVM多电脑切换器
- 超高视频分辨率-支持本地端服务器分辨率2048x1536@60Hz达10m；双界面图像化控制端模块至电脑端模块分辨率1024x768@60Hz可达300m距离
- 全图像化显示器显示界面(OSD)(800x60016位色彩)
- 自动视频增益控制
- 手动视频增益微调
- 通过热键组合或图像化显示器显示界面(OSD)轻松选择服务器
- 支持罗技与微软的无线鼠标
- 支持LCD、VGA、SVGA、XGA及MultiSync显示器；DDC2B(本地服务器)
- 无需安装软件
- 内置ASIC以提供最佳的可靠度及兼容性
- 免费固件更新

拓扑图

