
KL1116

16端口双滑轨LCD KVM 多电脑切换器



ALTUSEN KL1116是一台企业级的双滑轨抽拉式LCD KVM多电脑切换器。其主要特性包括整合15或17" LCD 液晶屏幕、键盘、及鼠标触控板，并仅占用1U以内的机架空间。

20060511140310004.jpg



特性

- 抽拉式机身设计-整合15或17"LCD液晶屏幕的KVM多电脑切换器控制端
- 抽拉式机身占用1U以内高度-KL1116上下两端均保留适当空间以方便产品上架与操作
- 双滑轨设计-LCD屏幕与键盘、鼠标触控板采用不同滑轨，屏幕可单独拉出及推回
- 支持第二组控制端-2组控制端（单一总线）管理16台服务器
- 内置电源
- 通过菊链 (Daisy Chain) 方式可另外再串联31台8 / 16端口KVM多电脑切换器 (CS-1208 / CS-1216)，并控制多达512台服务器
- 无需安装软件-通过鼠标操作OSD画面或使用键盘热键即可切换选择服务器
- LCD模块可展开至120度，以提供舒适的检视角度
- 支持广播功能-可将键盘命令传送给所有连接的服务器
- 双层密码保护设计-仅有合法授权者才可检视及管理服务器，最多允许4位使用者与1位管理员拥有各自的设定数据
- 具备LCD液晶屏幕DDC仿真功能-所有连接的服务器VGA设定均会自动调整至最佳屏幕输出质量
- 具备固件升级功能
- 采用特A级液晶面板，[无亮点保证](#)
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、Linux、Unix 及 FreeBSD.

机架安装配件	深度
长(选购)	68cm - 105cm
短(标准)	42cm - 77cm
一人上架机架安装配件	深度
长(选购)	68cm - 105cm
短(选购)	54cm - 70cm

[一人上架安装套件简介](#)