KL3116

16端口双滑轨 LCD KVM 多电脑切换器



宏正自动科技为协助企业有效解决数据中心使用空间有限的问题,因此研发了KL3116 Hideaway™双滑轨LCD KVMP多电脑切换器,该方案整合了 17"LCD显示器、键盘/鼠标触控板、及16端口KVM多电脑切换器于一体,可同时连接16台服务器,并仅占用1U以内的机架空间。 KL3116采用双滑轨设计,其键盘/鼠标触控板及LCD显示器可分别独立抽拉,机房管理者在不需使用键盘的情况下,可将键盘/鼠标触控板推回机架内,仅留下LCD显示器以便持续监看服务器的运作状态,因此能有效节省机房空间。



特性

- 整合17"LCD显示器、键盘/鼠标触控板、及KVM多电脑切换器于一体
- 节省空间设计- 两组控制端可管理16台服务器
- 第二组控制端连接端口- 通过一组额外的控制端(显示器、USB键盘及USB鼠标)管理LCD KVM所连接的服务器
- 支持双接口- 支持配有PS/2或USB接口的键盘/鼠标服务器
- 仅占用1U以内的机架空间
- 支持双滑轨- LCD显示器与键盘/鼠标触控板,可分别独立抽拉
- 提供一组额外的PS/2鼠标连接端口
- LCD模块可展开至120度,以提供舒适的检视角度
- 提供一组USB连接端口,可供所连接的服务器使用
- 简单便利的7节LED显示灯,可显示机台与连接端口编号,以快速切换至欲选择的服务器
- 提供专属按键,用户可快速方便地启动热键或OSD功能方式
- 树枝状OSD结构,用户可简易地寻找与管理服务器;可另外串接31台KVM多电脑切换器,控管多达512台服务器
- 自动扫描方式可让用户持续地监控所选择的服务器
- 安全性- 管理者/使用者密码授权功能可强化安全保护机制;管理者可同时拥有主机台与串接机台的连接权
- 双层密码机制,仅授权的用户才可检视及管理服务器
- 支持4位使用者与1位管理者,其可分别拥有各自的设定数据
- 支持高视频分辨率- 最高可达1280 x 1024@75Hz
- 采用特A级液晶面板, 无亮点保证
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX、Mac、Unix、Sun 及 FreeBSD.

机架安装设备	深度
<u>2X-010G</u> (长/选购)	68cm - 105cm
短(标准)	42cm - 77cm
一人上架机架安装设备	深度
<u>2X-012G</u> (长/选购)	68cm - 105cm
<u>2X-011G</u> (短/选购)	57cm - 70cm

一人上架安装套件简介

拓朴图

