

CS1784

4端口USB 2.0 DVI KVMP多电脑切换器



CS1784 DVI KVMP多电脑切换器的推出，为KVM产品功能创造了革命性的新方向。CS1784除了同时结合4端口KVM多电脑切换器2端口USB 2.0 Hub之外，并支持DVI显示器及音频功能。

20080529132747001.jpg

特性

- 一组USB控制端可管理4台电脑及2台USB周边设备
- 内置2端口USB 2.0 Hub
- 兼容USB 2.0规格
- 具备重低频反应能力,可支持2.1声道环绕音频输出系统、提供高音质享受
- 控制端音频端口位于前端面板以方便存取,适用于连接网络电话
- 支持电脑、USB周边设备、及音频功能独立切换
- 支持DVI-Digital与DVI-Analog显示器 - 完全兼容于DVI规格与HDCP规格
- 高视频分辨率 - 支持高达2560 x 1600 (DVI Dual Link); 1920 x 1200; DDC2B (DVI Single Link)*
- 支持宽屏幕视频分辨率
- 可通过前端面板按钮及热键切换电脑
- 控制端鼠标端口模拟/bypass功能支持全鼠标驱动程序与多功能鼠标
- DynaSync动态同步显示- 可储存控制端屏幕的EDID信息(扩充显示识别数据)以最佳化显示分辨率
- 相容于HDCP
- 键盘信号全模拟，确保开机零失误
- 支持及模拟Sun/Mac键盘**
- 自动扫描功能可监控电脑操作
- 支持固件更新
- 跨平台支持-Windows 2000/XP/[Vista](#)、Linux、Mac及Sun

* 2560 x 1600@60Hz (DVI Dual Link); 3840 x 2400@13Hz (DVI Single Link)仅支持特定的视频分辨率**1. PC键盘组合可模拟Sun/Mac 键盘

2. Sun/Mac 键盘仅能与Sun/Mac电脑搭配使用

拓朴图

