CS533

Tap (USB 转蓝牙键盘转换器)



CS533 Tap 可通过现有的键盘及鼠标访问一台电脑和两台蓝牙设备。因CS533可将USB键盘及鼠标信号转换至蓝牙信号，所以可轻松分享及切换于电脑和两台蓝牙设备之间。

由于可利用现有的USB 键盘和鼠标通过CS533操作蓝牙设备和电脑，因此并不需要额外购买蓝牙键盘和鼠标，不仅省下宝贵的工作空间，也让桌面更简洁清爽。

特性

- 允许一台电脑及两台蓝牙设备共享一组USB键盘及鼠标*
- 通过热键访问电脑及蓝牙设备
- 支持PC，及 Mac iOS媒体键配对
- 支持无线及多媒体键盘
- Mac键盘仿真**
- 支持USB热插拔
- 支持操作系统: Windows 2000、XP、Vista、7、Mac及Linux
- 无需外接电源
- 可固件升级
- 无需安装软件

  * iOS及某些Bluetooth设备并不支持鼠标功能

  ** PC键盘组合可仿真Mac键盘

  ** Mac键盘仅能与Mac电脑搭配使用

规格

PC/蓝牙连接	1/2
连接端口选择	热键
接口	
键盘	1 x USB Type A 母头 (白色)
鼠标	1 x USB Type A 母头 (白色)
电源	1 x USB Type A 公头 (白色)
线缆长度	
电脑	1.8 m
LED	
蓝牙已选择	2 (蓝色)
仿真	USB 蓝牙 V2.1，第 2 级
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0–80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.12 kg (0.26 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.20 x 7.80 x 2.46 cm (3.62 x 3.07 x 0.97 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图


智能型手机
平板电脑
CS533
・将CS533后端的USB连接线连接至电脑的USB连接端口
・把USB键盘/鼠标*连接至CS533后方面板所对应的连接端口
・再把你的iPhone/iPad放置在CS533设备上的凹槽里，并可开始做Bluetooth配对
・可开始通过键盘将你所要输入的资讯输入至你的iPhone/iPad，并可随心所欲通过热键切换于电脑和你的iPhone和iPad之间
注意：iOS及某些Bluetooth设备并不支持鼠标功能