

CS1764A

4端口USB 2.0 DVI KVMP™ 多电脑切换器



CubiQ™ CS1764A USB 2.0 DVI KVMP™ 多电脑切换器的推出，为KVM(键盘、显示器、鼠标)产品功能创造了革命性的新方向。CS1764A除了同时结合4端口KVM多电脑切换器与2端口USB 2.0 Hub之外，并提供支持数字显示器(DVI)的接口。CS1764A 具备ATEN先进的显示器动态同步显示 Video Dynasync™ 技术，可保持显示器的高清分辨率。该产品同时支持电源开启侦测功能，若其中一台电脑电源关闭，CS1764A会自动切换至下一台电源开启的电脑。

在KVM多电脑切换器功能面，其可让用户通过单一USB键盘、USB鼠标及显示器控制端操作4台电脑。而在USB 2.0 Hub方面，每台电脑可依次访问任何一台连接至Hub的接口设备。

特性

- 一组USB控制端可管理4台DVI电脑及2台USB 2.0接口设备
- 内建2端口USB 2.0 Hub
- 完全兼容于USB 2.0规格
- 可通过前面板按键及热键切换电脑
- 支持音频 - 具备重低频响应能力，可支持2.1立体环绕声道系统
- 支持跨平台 - Windows、Linux、Mac及Sun
- 高视频分辨率 - 1920 × 1200, 60Hz; DDC2B
- 支持电脑、USB接口设备、及音频功能独立切换
- 支持DVI-Digital与DVI-Analog显示器-完全兼容于DVI规格
- 兼容于HDCP
- 显示器动态同步显示技术(Video DynaSync™)-储存控制端显示器EDID(延伸显示标识码)，保持最佳显示器显示分辨率
- 电源开启侦测 - 若其中一台电脑电源关闭，CS1764A会自动切换至下一台电源开启的电脑
- 控制端鼠标端口仿真/ bypass功能支持大多数鼠标驱动程序与多功能鼠标
- 支持及仿真Sun/Mac键盘*
- 支持不同键盘语言 - 包含英文、日文及法文键盘
- 自动扫描功能可监控所有电脑操作
- 通过USB进行固件更新

- *1. PC键盘组合可仿真Sun/Mac键盘
- 2. Sun/Mac 键盘仅能与Sun/Mac电脑搭配使用

规格

电脑连接	4
连接端口选择	热键、按键、鼠标
接口	

控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (白色 ; 前面板) 1 x DVI-I 母头 (白色) 2 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色 ; 1 x 前面板 , 1 x 后面板) 2 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色 ; 1 x 前面板 , 1 x 后面板)
KVM 端口	4 x USB Type B 母头 (白色) 4 x DVI-I 母头 (白色) 4 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 4 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
电源	1 x DC电源插座
USB 集线器	USB 集线器
开关	
已选择	4 x 按键
LED	
USB 连接	4 (绿色)
在线 / 已选择	4 (橘色)
仿真	
键盘/鼠标	USB
视频	1920 x 1200 @ 60Hz; DDC2B
扫描间隔	1 - 99 秒 (默认值 : 5 秒)
功耗	DC5.3V:4.8W:38BTU/h 附註: ● 单位=瓦特 : 表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h : 表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.94 kg (2.07 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	对于一些机架式产品 , 请注意标准物理尺寸WxDxH , 其使用LxWxH来表示。

拓朴图

