

CS261

USB DVI 电脑主机分享设备



CS261 是一款轻巧的DVI 电脑主机分享装置，提供多个用户/ 单项任务解决方案；可让两位使用者通过两组独立的控制端（屏幕、USB 键盘、USB 鼠标、喇叭以及麦克风）分享操作一台USB 电脑。

CS261 是小型办公室的理想解决方案，可让两位用户轻松分享连接于系统架构下的所有程序、档案与资源且无需繁杂的网络环境设定。用户亦可于装置启用后执行进阶调整，关闭其他控制端的视频与音源信号。

CS261提供了便利的OSD(屏幕选单)功能，当其一控制端正在操作电脑时，可提示另一位使用者目前的电脑使用状态。通过这个功能，两位控制端使用者皆可知道电脑是可立即被操作。

特性

- CS261 为一台DVI 电脑主机分享设备，可让两位用户轻松通过两种模式分享一台电脑: 自动模式、手动模式
 - 支持高视频分辨率 - 1080li、1920x1200 及4K2K@30Hz*
 - 支持音效 - 2.1 声道音效以及高品质音频**
 - 兼容于HDCP
 - 多元EDID 选择 - 选择最佳的EDID 设定以提供流畅的重开机显示画面及高视频分辨率
 - 支持RS232 串口指令 - 使用RS-232 指令切换操作和系统配置
 - 通过按钮、热键以及RS232 串口指令选择控制端 - 提供三种控制端选择方式轻松访问操作电脑
 - 屏幕保护功能 - 防止电脑闲置时期被用户以外的人员观看电脑画面
 - 支持Mac/Sun 键盘仿真功能 - 可使用控制端的PC 键盘操作Mac/Sun 平台***
 - 多国语言键盘对应 - 支持英语、日语、法语以及德语
 - 支持跨平台 - Windows、Linux、Mac 及Sun
 - 支持固件更新 - 通过电脑USB 端口升级固件
 - 无需安装软件 - 免除不必要的安装与软件设置问题
- 备注:
- * 搭配使用DVI 转HDMI 线缆可支持4K2K@30Hz 分辨率
 - ** 搭配使用DVI 转HDMI 线缆可转换为高质量音频
 - *** PC 键盘组合可仿真Mac/Sun 键盘

规格

电脑连接	1
主控台选择	切换按键
接口	
控制端连接端口	4 x USB Type A 母头 2 x DVI-D 母头 (白) 2 x Mini 立体声插孔 母头 (绿) 2 x Mini 立体声插孔 母头 (粉)
KVM 端口	1 x USB Type B 母头 1 x DVI-D 母头 (白) 1 x 立体声插孔 母头 (绿) 1 x 立体声插孔 母头 (粉)
RS-232	1 x RJ-11 母头 (黑)
电源	1 x 电源插孔 (黑)
开关	
模式选择	1 x 按钮
重置	1 x 半嵌式按键
DIP	1 x 4 针脚
LED	
已选择	2 (绿)
手动	1 (橘)
视频	3840 x 2160@30Hz
功耗	DC5V:2.4W:20BTU/h 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无
机体属性	
外壳	金属
重量	0.72 kg (1.59 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

